

## Cambridge Audio AXR100 Amplituner Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 325 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Amplituner Stereo Cambridge Audio AXR100

Najpotężniejszy wzmacniacz serii AX dostarcza ogromną moc 100 W na kanał, posiada osobne wyjście subwoofera zwiększające jakość basów oraz dwa zestawy wyjść głośnikowych. Wyposażony jest również w wejścia analogowe i cyfrowe, przedwzmacniacz gramofonowy, odbiornik FM/AM z RDS oraz wejście 3,5 mm. Ponadto, wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwi przesłanie muzyki ze smartfona, tabletu lub komputera PC.

### Specyfikacja:

**Moc wyjściowa - 100 W (przy 8 omach)**

**Współczynnik THD (nieważony) - <0,01% dla 1 kHz, 80% mocy znamionowej <0,15% 20 Hz–20 kHz, 80% mocy znamionowej**

**Pasma przenoszenia (-3 dB) - 5 Hz–50 kHz**

**Stosunek sygnał/szum (przy 1 W) - >82 dB (nieważony)**

**Impedancja wejściowa - 47 kiloomów**

**Współczynnik tłumienia wzmacniacza mocy - > 50**

**Maksymalny pobór mocy - 550W**

**Regulacja tonów niskich/wysokich - Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie +/- 10 dB dla 100 Hz i 20 kHz**

**Wyjście subwoofera - 200 Hz zwrotnica 2. rzędu Kanały L+R Poziom zależny od ustawienia głośności**

**Wejścia cyfrowe - PCM 16-24-bit S/P DIF koncentryczny 32–192 kHz TOSlink optyczny 32–192 kHz**

**Pobór mocy w trybie czuwania - <0,5 W**

**Wymiary (wys./szer./głęb.) - 110 x 430 x 340 mm (4,3 x 16,9 x 13,4")**

**Waga - 8,1 kg (17,8 lbs)**

**Bluetooth - 5.0 A2DP/AVRCP obsługuje SBC**

**Pasma tunera - Europa AM (522–1629 kHz) FM (87,5–108 MHz) / USA AM (530–1710 kHz) FM (87,5–108 MHz)**

**Złącza antenowe - FM 75 omów, kabel koncentryczny. AM 300 omów antena pętlowa / jedнопrzewodowa**

**Stosunek sygnał/szum (tuner) - 60 dB (FM, wartość typowa)**

**Zniekształcenia (tuner) - <0,4% przy 1 kHz 50 kHz, odstęp (FM mono) <0,6% przy 1 kHz 50 kHz, odstęp (FM stereo)**