

## Apart Audio PA2240BP Wzmacniacz Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 39 349 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Wzmacniacz Mocy Apart Audio PA2240BP

PA2240BP to w pełni wyposażony i niezawodny 2-kanalowy wzmacniacz 100V, który może być używany we wszystkich dużych projektach dla instalacji 100 Volt. Podstawowa konfiguracja to 2-kanalowy wzmacniacz o mocy 2 x 240 W lub po zmostkowaniu jako 1 x 480 W.

Oba kanały mają wejście program i priorytet z niezależną regulacją wzmocnienia oraz regulatorami niskich i wysokich tonów, które gwarantują doskonałą jakość dźwięku, nawet w trudnych warunkach akustycznych. Wejście awaryjne priorytet może być aktywowane poprzez zamknięcie styku, wtedy dostępne jest zasilanie 24V DC przydatne doysterowania regulatorów głośności z funkcją priorytetu. Wzmacniacz PA2240BP może być zasilany zarówno prądem zmiennym o napięciu 230 V, jak i prądem stałym o napięciu 24 V, przewyższając funkcjonalnie inne wzmacniacze mocy w tej klasie. Wszystkie regulatory ustawień PA2240BP są umieszczone na tylnym panelu urządzenia, dzięki temu wzmacniacz jest dobrze zabezpieczony przed ingerencją w ustawienia ze strony niewykwalifikowanych lub nieuprawnionych osób.

Niezawodność jest niezwykle istotną cechą na rynku audio instalacyjnym i profesjonalnym, dlatego wielofunkcyjny wzmacniacz PA2240BP z pewnością stanie się ulubionym wzmacniaczem mocy w technologii 100V.

### Dane techniczne:

- Szerokość
  - Standard 19"
- Głębokość
  - 411 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem potencjometrów)
  - 420 mm
- Wysokość
  - 2U (88 mm)
- Waga
  - 21,7 kg
- Napięcie zasilania
  - 230 V AC / 24 V DC

- Pobór mocy
  - 1050 W
- Moc wyjściowa RMS (4 Ohm)
  - 2 x 240 W
- Moc wyjściowa RMS (8 Ohm)
  - 2 x 120 W
- Moc wyjściowa (mostek 8 Ohm)
  - 1 x 480 W
- Moc wyjściowa 100V
  - 2 x 240 W / 100 V
- Moc wyjściowa (mostek 100V)
  - 1 x 480 W / 100 V
- Odczepy linii 100V
  - 100-70-50-35-4 Ohm
- Wejścia symetryczne Euroblock
  - 2
- Wejścia symetryczne priorytetowe
  - 2
- Wyjścia (link) niesymetryczne RCA
  - Brak
- Wyjścia (link) symetryczne XLR
  - 2
- Chłodzenie
  - Wymuszone (wentylator)
- Pasma przenoszenia
  - 35 Hz - 22 kHz
- Zabezpieczenia
  - Termiczne, DC, zwarciove
- Terminale głośnikowe
  - Euroblock