

Audiolab 6000A MKII Czarny Wzmacniacz Stereofoniczny

Salon Poznań Wrocław



Cena: 21 720 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Stereofoniczny Audiolab 6000A MKII

Audiolab 6000A MKII to odświeżona i udoskonalona wersja bestsellerowego wzmacniacza zintegrowanego 6000A, która oferuje jeszcze lepszą jakość dźwięku, większą funkcjonalność oraz nowoczesne złącza, takie jak HDMI ARC. Model inspirowany flagowymi konstrukcjami 9000A i 7000A powstał z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach hi-fi, łącząc klasyczną brytyjską szkołę brzmienia z nowoczesną technologią.

Perfekcyjna integracja z Twoim systemem audio i kina domowego

Dzięki obecności złącza HDMI ARC, Audiolab 6000A MKII świetnie sprawdza się nie tylko jako wzmacniacz stereo, ale również jako centrum dźwięku w systemie audio-wideo. Bluetooth z obsługą kodeków aptX i aptX HD umożliwia bezstratne strumieniowanie muzyki z telefonu, tabletu lub komputera. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM pozwala natomiast podłączyć gramofon bez dodatkowych urządzeń.

Nowoczesna inżynieria dźwięku i ponadczasowe brzmienie Audiolab

Od 1983 roku Audiolab tworzy sprzęt, który zdobywa uznanie na całym świecie. Nowy model 6000A MKII kontynuuje tę tradycję – oferuje szeroką scenę dźwiękową, świetną separację instrumentów i naturalną dynamikę, które zachwycą zarówno melomanów, jak i audiofilów.

Dane techniczne:

- Filozofia projektowania i podstawowa technologia
 - 2x50 W (8 omów) / 2x75 (4 omy)
 - Klasa AB Konstrukcja
 - ES9038Q2M 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
 - Bluetooth 5.1 (aptX / aptX HD)
 - Dedykowany wysokowydajny, niskoszumowy przedwzmacniacz gramofonowy MM
 - Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem zwrotnym prądu

- Zintegrowany / Przedwzmacniacz mocy / Przedwzmacniacz Tylko tryby Tryby
- Wejścia
 - 3 x Analogowe, 1 x Phono (MM), 1 x Końcówka mocy,
 - 2 x SPDIF (Koncentryczne), 2 x SPDIF (Optyczne), 1 x HDMI ARC,
 - 1 x Bluetooth (aptX / aptX HD), 1 x Wyzwalacz 12 V
- Wyjścia
 - 1 x wzmacniacz PRE, 1 x głośnik stereo, 1 x słuchawki, 1 x wyzwalacz 12 V
 - Częstotliwość pobierania próbek Optyczny/koncentryczny: 44,1 kHz-192 kHz
 - Sekcja przedwzmacniacza
- Osiągać
 - +8dB (linia); +54dB (phono MM)
- Czułość wejściowa
 - 720 mV (linia, głośność = 0 dB); 3,1 mV (telefoniczne MM, głośność = 0 dB)
- Impedancja wejściowa
 - 10K (linia); 47k/100pF (phono MM)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
 - <0,0004% (1 kHz przy 2 V, głośność = 0 dB)
- Odpowiedź częstotliwościowa
 - 20 Hz-20 kHz (+/-0,1 dB)
- Napięcie wyjściowe
 - Maksymalnie 2,3 V (głośność = 0 dB)
- Impedancja wyjściowa
 - 120 omów
- Stosunek sygnału do szumu
 - >110 dB (linia, A-ważone); >79 dB (gramofon MM, A-ważone)

DAC

- Konwerter D na A
 - ES9038Q2M
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
 - <0,001% (1 kHz przy 0 dBFS)
- Poziom wyjściowy (OdBFS, 1kHz)
 - 2,05 Vrms
- Maksymalna częstotliwość próbkowania
 - Optyczny, koncentryczny: 192kHz;
- Stosunek sygnału do szumu (S/N)
 - >116 dB (A-ważony)

Sekcja wzmacniacza mocy

- Osiągać
 - +29dB
- Moc znamionowa
 - 2 x 50 W (8 omów, THD <1%); 2 x 75 W (4 omy, THD <1%)
- Odpowiedź częstotliwościowa
 - 20Hz-20kHz (+/-0,3 dB)
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) Czułość wejściowa
 - <0,003% (1 kHz przy 50 W / 8 omów)
 - 720 mV
- Stosunek sygnału do szumu (S/N)
 - >109dB (A-ważony)
- Maksymalny prąd wyjściowy
 - 11A